



Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Instrukcja
do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Informatyka 2

Kod przedmiotu: **EZ1E3012**

(studia niestacjonarne)

JĘZYK C - OPERACJE NA PLIKACH TEKSTOWYCH I BINARNYCH

Numer ćwiczenia

INF29Z

Autor:
dr inż. Jarosław Forenc

Białystok 2021

Spis treści

1. Opis stanowiska	3
1.1. Stosowana aparatura	3
1.2. Oprogramowanie.....	3
2. Przebieg ćwiczenia.....	3
3. Literatura.....	5
4. Pytania kontrolne	6
5. Wymagania BHP.....	6

Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów Wydziału Elektrycznego PB.

© Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka, 2021 (wersja 5.0)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana i odtwarzana w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakiegokolwiek środków bez zgody posiadacza praw autorskich.

1. Opis stanowiska

1.1. Stosowana aparatura

Podczas zajęć wykorzystywany jest komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10.


1.2. Oprogramowanie

Na komputerach zainstalowane jest środowisko programistyczne Code::Blocks.

2. Przebieg ćwiczenia

Na pracowni specjalistycznej należy wykonać zadania wskazane przez prowadzącego zajęcia. W różnych grupach mogą być wykonywane inne zadania.

1. W plikach tekstowych **p1.txt** i **p2.txt** zapisane są liczby całkowite typu **int** oznaczające: długość wektora, kolejne jego elementy (Rys. 1).



Rys. 1. Przykładowa zawartość plików do Zadania 1

Napisz program, który:

- a) odczyta zawartość obu plików;
- b) utworzy wektor zawierający elementy z obu plików;
- c) posortuje elementy otrzymanego wektora w kolejności rosnącej;

d) zapisze posortowany wektor do pliku **p3.txt** w takim samym formacie: długość wektora, elementy wektora (Rys. 1).

Do przechowywania elementów wektora wykorzystaj dynamiczny przydział pamięci. Pliki **p1.txt** i **p2.txt** wskaże prowadzący zajęcia.

2. W pliku tekstowym zapisane są współczynniki wielomianu (w kolejności od stojącego przy najwyższej potęgze). Napisz program, który obliczy wartość wielomianu dla argumentu wczytanego z klawiatury. Zastosuj schemat Hornera. Plik tekstowy wskaże prowadzący zajęcia.

3. Napisz program, który oddzielnie dla każdego wiersza pliku tekstowego obliczy i wyświetli:

a) liczbę wszystkich znaków;

b) liczbę liter;

c) liczbę cyfr.

Nazwę pliku wczytaj z klawiatury.

4. W pliku binarnym **RLC.dat** zapisane są parametry dwójników szeregowych RLC (liczby rzeczywiste typu **float**). Struktura pliku jest następująca:

RLC.dat	R	L	C	R	L	C	R	L	C	...
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Napisz program, który odczyta zawartość pliku **RLC.dat**, a następnie dla każdego dwójnika wyświetli na ekranie: **rezystancję (R)**, **indukcyjność (L)**, **pojemność (C)** oraz **częstotliwość rezonansową (f)**. Wzór na częstotliwość rezonansową:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

Wydruk na ekranie powinien mieć następującą postać:

[R: 210] [L: 0.044] [C: 9.00e-006] [f: 252.914]

[R: 134] [L: 0.009] [C: 5.00e-006] [f: 750.264]

...

Dane wyświetlane na ekranie zapisz w takiej samej postaci do pliku tekstowego **RLC.txt**. Oblicz i wyświetl na ekranie **średnie** wartości: **R**, **L** i **C**.

Szeregowy obwód RLC przy wymuszeniu stałym ma w stanie nieustalonym charakter: **aperiodyczny** - jeśli $R > R_k$, **oscylacyjny tłumiony** - jeśli $R < R_k$ i **aperiodyczny krytyczny** - jeśli $R = R_k$, gdzie R_k - rezystancja krytyczna:

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2)$$

Utwórz dwa pliki tekstowe **aperiodyczny.txt** i **oscylacyjny.txt**. Do pliku **aperiodyczny.txt** zapisz wartości **R**, **L**, **C** i R_k układów o charakterze aperiodycznym (bez krytycznego), zaś do pliku **oscylacyjny.txt** - wartości **R**, **L**, **C** i R_k układów o charakterze oscylacyjnym tłumionym. Zastosuj następujący format zapisu danych w plikach:

```
[R: 210] [L: 0.044] [C: 9.00e-006] [Rk: 139.841]
[R: 134] [L: 0.009] [C: 5.00e-006] [Rk: 84.853]
...
```

Oblicz i wyświetl na ekranie liczbę obwodów o charakterze aperiodycznym, aperiodycznym krytycznym, oscylacyjnym tłumionym.

3. Literatura

- [1] Prata S.: Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI. Helion, Gliwice, 2016.
- [2] Kernighan B.W., Ritchie D.M.: Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II. Helion, Gliwice, 2010.
- [3] Deitel P.J., Deitel H.: Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII. Helion, Gliwice, 2020.
- [4] Kochan S.G.: Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV. Helion, Gliwice, 2015.
- [5] King K.N.: Język C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II. Helion, Gliwice, 2011.
- [6] <http://www.cplusplus.com/reference/clibrary> - C library - C++ Reference

[7] <https://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C/1> - Standard C

[8] <https://www.codeblocks.org/> - Code::Blocks

4. Pytania kontrolne

1. Omów ogólny schemat przetwarzania plików binarnych.
2. Wyjaśnij różnice pomiędzy funkcjami **printf()**, **fprintf()** i **sprintf()**.

5. Wymagania BHP

Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciwpożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych.

W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad.

- Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie.
- Jeżeli istnieje taka możliwość, należy dostosować warunki stanowiska do własnych potrzeb, ze względu na ergonomię. Monitor komputera ustawić w sposób zapewniający stałą i wygodną obserwację dla wszystkich członków zespołu.
- Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń.
- Załączenie komputera może nastąpić po wyrażeniu zgody przez prowadzącego.
- W trakcie pracy z komputerem zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów.
- W przypadku zakończenia pracy należy zakończyć sesję przez wydanie polecenia wylogowania. Zamknięcie systemu operacyjnego może się odbywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.
- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana elementów składowych stanowiska.

- Zabroniona jest zmiana konfiguracji komputera, w tym systemu operacyjnego i programów użytkowych, która nie wynika z programu zajęć i nie jest wykonywana w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
- W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia.
- Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia.
- Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowiska. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.